

安全光栅

SAFETY LIGHT CURTAIN

安全产品更多系列应用



4级G-R系列



4级光栅
安全双回路设计，提供安全冗余的同时，确保使用便利。

二级G-N 系列



2级光栅
大地保险承保产品，设计坚固，安全性能有保障。

推荐型号：G-R 选型步骤

第一步	光轴间距	10mm, 20mm, 40mm
第二步	光轴数	10 间距20起, 20间距10起, 40间距6起
第三步	输出	NPN或者PNP
第四步	缆线长度	3米/5米/10米/20米
第五步	支架类型	上下安装/侧面安装
总高度说明:	光轴间距*光轴数+10mm, 10mm为上下端面到最近光轴距离各5mm	

推荐型号：G-N 选型步骤

	光轴间距	10mm, 20mm, 40mm
第二步	光轴数	10 间距8起, 20间距4起, 40间距4起
第三步	输出	NPN（默认）或者PNP
第四步	缆线长度	3米（默认）/5米/10米/20米
第五步	支架类型	上下安装（默认）/侧面安装
第六步	对射距离	2米（默认）/5米/10米/20米
总高度说明:	10mm间距/20mm间距: 光轴间距*光轴数+70mm, 40mm间距: 光轴间距*光轴数+50mm	

超薄G-S 系列



超薄系列光栅
正面与侧面发光都可以满足。

经济型区域光栅 G-X系列



超高性价比
小巧型设计，适用更多安装场景。

推荐型号：G-S选型步骤

第一步	光轴间距	10mm, 20mm, 40mm
第二步	光轴数	10 间距8起, 20间距4起, 40间距4起
第三步	输出	NPN（默认）或者PNP
第四步	缆线长度	2米默认/3米/5米/10米/20米
第五步	支架类型	上下安装（默认）/侧面安装
第六步	对射距离	1米（默认）/2米/3米
总高度说明:	10mm间距/20mm间距: 光轴间距*光轴数+24mm	

推荐型号：G-X选型步骤

第一步	光轴间距	20mm, 40mm
第二步	光轴数	20间距4起, 40间距4起
第三步	输出	NPN（默认）或者PNP
第四步	缆线长度	3米（默认）/10米
第五步	支架类型	上下安装（默认）/侧面安装
第六步	对射距离	3米（默认）/5米/10米
总高度说明:	20mm间距: 光轴间距*光轴数+47mm, 40mm间距: 光轴间距*光轴数+34mm	